

ERF 9

DAB+/UKW-Stereoradio mit CD-Player

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588939356	0009/3935	4.67 kg	3.64 kg	37.50 x 15.00 x 21.00 cm	44.50 x 23.50 x 26.00 cm
4019588199354	0019/3935	4.67 kg	3.64 kg	37.50 x 15.00 x 21.00 cm	44.50 x 23.50 x 26.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (12 DAB+/12 UKW)

Integrierter CD-Player mit MP3-Wiedergabe

TFT-Farbdisplay (2,4")

Direktwahltaste für ERF via DAB+

Radiowecktimer / Sleptimer

Fernbedienung

Bassreflex-Holzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach

Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 12

Programmspeicher Favoriten UKW : 12

DIREKTWAHLTASTE

ERF : Ja

DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

FUNKTIONEN

CD Player mit MP3 : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Multilingual

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 24 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,45 W

LIEFERUMFANG

ERF 9, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung