



ERF 6

DAB+/UKW/Internet-Designradio mit Akku

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039285	0000/3928	680 g	21.00 x 13.20 x 8.90 cm	28.00 x 18.00 x 12.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

TFT-Farbdisplay (2,4")

Zwei Radiowecktimer möglich

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Uhr- und Datumsanzeige

Snooze- und Sleep-Funktion

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W (RMS)

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 40

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 40

DIREKTWAHLTASTE

ERF : Ja

DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

Typ : TFT-Farbdisplay

Dimmbar : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

RadioVIS : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch

STROMVERSORGUNG

Akku : Lithium-Ionen mit 7.4V und 2.000 mAh

Akkulaufzeit : bis zu 10h bei 50% Lautstärke

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : 5V / 2.000mA

Netzteilart : extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7.2 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,95 W

LIEFERUMFANG

ERF 6, Netzteil, Bedienungsanleitung

